

Smart-Sirene SW360F

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230V

Sirenenlautstärke: 95 dB (A)

Anzahl anmeldbarer Melder: 12

Funkfrequenz: 868MHz

WLAN-Frequenz: 2,4GHz,
802.11b/g/n

Abmessungen: 79 x 79 x 34mm
(Gehäuse)

- Smart-Sirene für Funk-Gefahrenmelder-Serie 360F
- Mit 230V Stecker (Konturenstecker) für die Steckdose, inkl. Notstrom-Akku
- Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F können per Funk an der Smart-Sirene angemeldet werden
- Durch geeignete Platzierung kann die Smart-Sirene als Repeater eingesetzt werden
- Im Alarmfall erfolgt über die Sirene ein Warnton sowie ein optisches Signal
- Zusätzlich kann ein 5V Signal über den USB-Ausgang geschaltet werden (über App konfigurierbar)
- Der Warnton der Smart-Sirene kann per Tastendruck stummgeschaltet werden
- Wird die Smart-Sirene mit einem WLAN-Router verbunden, können Alarmmeldungen über die kostenlos erhältliche App, ein Testalarm am Melder ausgelöst und der Batteriestand der Melder abgerufen werden
- App für iOS (App Store) und Android (Play-Store, Google-Version) erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels)

Optionales Zubehör:

Relaismodul mit USB-Anschlusskabel RE06



SW360F

Art.Nr. 10114

