

Rauchmelder CHOR-E für RZ03 / RZ04

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 8- 9 Volt
Versorgung von der Zentrale

Sensor: fotoelektronisch

Warnton: 85 dB (A) / 3m

Status-LED: blinkt ca. alle 45
Sekunden

Prüftaste: prüft Empfindlichkeit
und Warnton

Abmessungen: Ø 110 x 40mm

- Rauchmelder zum Anschluss an die Zentrale RZ03 /RZ04
- Mit lautem 85 dB(A) Warnton, LED-Statusanzeige und Prüftaste
- Im Alarmfall ertönt das Warnsignal aus allen CHOR-E Meldern
- Melder werden linienförmig im Stich an RZ03 /RZ04 verkabelt (empfohlene Kabel: JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8)
- Inkl. separatem Anschlusssockel für bequeme Montage
- Entspricht EN54-7 und EN14604



CHOR-E

Art.Nr. 12017
