

Funkvernetzbarer Hitzemelder HA360F

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 2x 1,5V AA alkalische Batterien (mitgeliefert, austauschbar)

Funkfrequenz: 868MHz

Ansprechtemperatur des Thyristor-Sensors: 54°C bis 70°C

Warnton: 85 dB(A)

Abmessungen: Ø 100 x 38mm

- Funkvernetzbarer Hitzemelder mit lautem Warnton und akustischer Batteriewarnung
- Für die Küche oder andere Räume, wo Dampf oder Staub bei herkömmlichen Rauchmeldern Fehlalarme auslösen könnten
- Einfaches Testen und Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses
- Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F sind miteinander vernetzbar
- Wird ein Melder ausgelöst, warnen alle innerhalb der Funk-Reichweite vernetzten Geräten mit einem Alarmton
- Nur Melder innerhalb einer Wohneinheit dürfen miteinander vernetzt werden
- Einsetzbar in privaten Wohnungen
- Über die als Zubehör erhältliche Smart-Sirene SW360F kann ein Alarm über die kostenlos erhältliche App (Android / iOS) empfangen werden, ein Testalarm am Melder ausgelöst und der Batteriestand der Melder abgerufen werden



HA360F

Art.Nr. 10112
