

System 9000 Fernbedienung 9000R4

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Kunststoff

Farbe: schwarz

Funkfrequenz: 868 Mhz

Spannungsversorgung:
Lithiumbatterie CR2032 3V
(mitgeliefert)

Abmessungen: 77 x 36 x 15mm

Gewicht: 40g

- Funk-Fernbedienung mit 4 frei programmierbaren Tasten zur Scharf-/Unscharfschaltung des System 9000
- Zum Auslösen eines Panikalarms und zur Steuerung von Schaltausgängen
- Zur Vermeidung unbeabsichtigter Auslösung kann eine Sicherung aktiviert werden, bei der zur Aktivierung die entsprechende Taste zweimal innerhalb einer Sekunde betätigt werden muss
- Belegt eine Adresse im System



9000R4

Art.Nr. 35572
